

Inni ROZGAŁĘZNIK ZASILANIA LZ-6


Kategorie [Zasilacze](#)

Marka [Inni](#)

Produkt jest **niedostępny**

LZ-6 posiada dwa gniazda wejściowe zasilania, które są ze sobą połączone. Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie, co umożliwia połączenie albo za pomocą wtyku DC 2.1/5.5, albo odizolowanymi przewodami. Pozwala to również łączyć szeregowo ze sobą łączówki np. zasilanie do gniazda DC IN, z zacisków kablowych (DC IN), za pomocą przewodu WT-2.1 do drugiej łączówki LZ-6.

Możliwe jest zamontowanie LZ-6 za pomocą wkrętów lub opaski zaciskowej do masztu lub ściany (opaska, wkręty nie wchodzą w skład zestawu). Bezsporną zaletą stosowania LZ-6 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania.

Parametry techniczne

Ilość wyjść zasilania	6
Ilość wejść zasilania	2
Napięcie zasilania	0-24V (typowo 12V) DC
Maksymalny prąd zasilania	6A
Maksymalny prąd jednego wyjścia	1A
Typ wkładek bezpiecznikowych	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Typ złącz wejść zasilania	Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Typ złącz wyjść zasilania	Zaciski kablowe
Temp. pracy / wilgotność wzgl.	-50...+55 C / <95%
Wymiary (szer.xwys.xgł.)	120x91x37mm
Masa [kg]	0,99

Wersja produktu

Cena

DANE TECHNICZNE

GABARYTY	120x91x37mm
WAGA	0,99 KG
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	0-24V (typowo 12V) DC
PRĄD WYJŚCIOWY	6A
ILOŚĆ WEJŚĆ ZASILANIA	2, WYJŚCIA 6